

SENSOR DE MOVIMIENTO PIR **SMART** - PARA PARED

TBCin
PRODUCTOS ELÉCTRICOS

Wi-Fi 5V 6-9m 105db

Smart



INFORMACIÓN GENERAL

Sensor de movimiento Smart para pared

Tensión: USB 5Vcc
Backup: 2 pilas AAA
Corriente (en reposo): 20mA
Corriente (de trabajo): <60mA
Wi-Fi: IEEE 802.11b 2.4GHz
Temperatura de trabajo: -10°C ~ 50°C

CE RoHS FC

Distancia de trabajo: 6 a 9 m
Decibeles: 105 db
Ángulo de acción: 90°
Tiempo de retardo configurable: 0 a 255 s
Material: ABS
Incluye cable USB
Dimensiones: 44 x 89 x 39 mm
Base: Ø 39 x 30 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm.)



APP
SMART LIFE



DISPONIBLE EN
Google play



DISPONIBLE EN
App Store



En caso de corte del suministro eléctrico el sensor seguirá funcionando durante 8 horas, si tiene instaladas las 2 pilas AAA

FUNCIONES



Código	Alimentación	Distancia de trabajo	Decibeles	Conexión
--------	--------------	----------------------	-----------	----------

SENSOR DE MOVIMIENTO SMART - PARA PARED

Y7111000-T	USB 5Vcc	6 a 9 m	105 db	Wi-Fi
-------------------	----------	---------	--------	-------

