INTERRUPTOR SMART MINI





INFORMACIÓN GENERAL

Interruptor Smart mini

Tensión: 220Vca - 50Hz - 10A Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
















CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Con el Interruptor Smart Mini TW-102 puede convertir cualquier dispositivo de su casa en un dispositivo smart. Su instalación es muy sencilla y rápida.

Se puede controlar de forma remota en cualquier momento y en cualquier lugar a través de una aplicación con acceso a internet. Es compatible con Amazon Alexa y Google Home, cuenta con función de temporización y rango de tiempo configurable.







Dimensiones (mm)









App


Timer





Control de Voz Wi-Fi

ADVERTENCIA: S1 y S2 son bornes para concectar un interruptor. No conectar tensión en estos bornes.



Google play

App Store

Código	Alimentación	Conexión	Frecuencia	Material	Grado de Protección	
INTERRUP	TOR SMART MINI					INTERRUPTOR MINI SMART Herage Source Source Source WASTER SOUTH Digits 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
TW-102	220Vca - 50Hz - 10A	Wi-Fi	2,4 GHz	Policarbonato	IP20	The property of the property o